

Програматор *Rain Dial*



Характеристики

- Достъпен в 3 модела: с управление на 6, 9 или 12 електромагнитни клапана
- Модулния дизайн позволява дистанционно програмиране
- 3 независими програми
- Времена на старт: 3 за програма, до 9 старта на ден
- Работни времена: от 1 мин. до 5.9 часа
- Работни схеми: 7 дена или "SKIP DAYS" (прескочи дни) опция от 1 до 15 дена
- Полуавтоматична и ръчна настройка на таймера
- Широк LCD дисплей
- Електронен самоконтрол с автоматично прекъсване
- Устойчива заключваща се кутия / за модел на открито /
- Вграден или външен трансформатор / поръчват се отделно /
- Терминално табло в пълен размер
- Опционална алкална батерия 9 V / в случай на проблем с електрозахранването /
- Програма за безопасност
- Управление на главен клапан/реле на помпа
- Може да бъде програмиран докато работи на батерии

Технически характеристики

- Вход за електрозахранване: 220 V прав ток, 50/60 Hz
- Максимално напрежение на електромагнитен клапан: 24 V прав ток, 0.5 ампера
- Максимално общо напрежение на контролерите: 24 V прав ток, 1 ампера /
включително старт на помпа /

Кодове

RD600-IN-LT	6 клапана / външен трансформатор /
RD600EX-E	6 клапана / вграден трансформатор /
RD900-IN-LT	9 клапана / външен трансформатор /
RD900EX-E	9 клапана / вграден трансформатор /
RD1200-IN-LT	12 клапана / външен трансформатор /
RD1200EX-E	12 клапана / вграден трансформатор /
RD-6MOD	Контролер Rain Dial с възможност за управление на 6 клапана
RD-9MOD	Контролер Rain Dial с възможност за управление на 9 клапана
RD-12MOD	Контролер Rain Dial с възможност за управление на 12 клапана